



#03986

**Mastech MS8229G - Multimetr cyfrowy 5 w 1 z automatyczną zmianą zakresów**

Następca popularnego miernika MS8209 charakteryzujący się nowoczesnym wzornictwem przy zachowaniu pełnej funkcjonalności poprzednika.

Multimetr cyfrowy MS8229 to wszechstronne urządzenie pomiarowe. Oprócz standardowych funkcji oferuje możliwość przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia, wilgotności, natężenia dźwięku i temperatury. MS8229 jest wyposażony w funkcję automatycznego doboru zakresów.



<b>Max. wskazanie LCD</b>	3999, podwójny wyświetlacz
<b>Wybór zakresu</b>	automatyczny / ręczny
<b>Zakres napięciowy DC</b>	400mV/4V/40V/500V +/- 0,7%
<b>Zakres napięciowy AC</b>	400mV/4V/40V/400 V +/- 0,8%, 500V +/- 1,0%
<b>Zakres prądowy DC</b>	400µA/4000µA/40mV/400 mA +/- 1,2%, 4/10 A +/- 2,0%
<b>Zakres prądowy AC</b>	400µA/4000µA/40mV/400 mA +/- 1,5%, 4/10 A +/- 3,0%
<b>Pomiar rezystancji</b>	400/4k/40k/400k/4M/40 MΩ +/- 1,0%
<b>Pomiar pojemności</b>	40n/400n/4µ/40µ/100 µF +/- 3,0 %
<b>Pomiar częstotliwości</b>	10 +/- 2,0%, 100/1k/10k +/- 1,5%, 100k/200kHz +/- 2,0%
<b>Współczynnik wypełnienia okresu</b>	0,1% + 99,9% +/- 3,0%
<b>Pomiar temperatury</b>	-20°C + 1000°C +/- 5,0%
<b>Pomiar wilgotności</b>	20% + 95% wilgotności względnej (RH) +/- 5,0% RH
<b>Pomiar natężenia światła</b>	4000/40000 Lux +/- 5,0%
<b>Pomiar natężenia dźwięku</b>	40dB + 100dB +/- 4dB
<b>Pomiar wartości względnych</b>	tak
<b>Test diody</b>	tak
<b>Sygnalizacja akustyczna</b>	tak
<b>Pamięć odczytu</b>	tak
<b>Podświetlany LCD</b>	tak
<b>Wymiary</b>	195x92x55 mm
<b>Zasilanie</b>	3x bateria 1,5V AAA
<b>Producent</b>	Mastech