

Moduł przekaźnika 12V z opóźnieniem czasowym 0-60s



Moduł przekaźnika z opóźnieniem.

Załączenie przekaźnika następuje po upływie ustawionego czasu od momentu podania zasilania na złącze sterujące.

Dwie diody sygnalizacyjne :

- czerwona : wskaźnik zasilania
- zielona : wskaźnik załączenia wyjścia

Sterowanie : 12V

Regulowany czas opóźnienia : 0-60sekund

Max. obciążenie styków : 10A / 250V AC

Rozmiar modułu : 20 x 70 mm